


# AC LUNA LED Decken- und Wandleuchte für Ein-/Aufbaumontage IP20

Lichtabgabe  breitstrahlend



## Sicherheitshinweise

- vor Arbeiten an der Leuchte und Installationen müssen alle Leitungen sowohl primär als auch sekundär spannungsfrei gelegt werden
- die direkte Einwirkung von fremden Hitzequellen auf die Leuchten muss vermieden werden
- die Leuchten dürfen nicht in Umgebung mit brennbaren Gasen und Dämpfen betrieben werden
- die Leuchten entsprechen der Schutzklasse I
- **der Anschluß des Schutzleiters ist zwingend vorgeschrieben.**



## Verwendung

Die Leuchten sind für den Innenbereich vorgesehen und können zudem auch in spritzwassergeschützten Außenbereichen unter Vordächern und Außendecken verwendet werden.

Die Leuchten sind für unterschiedliche Montagearten vorgesehen.

Folgende Montagearten stehen zu Verfügung:

- Einbaumontage in Öffnungen Ø 68-84mm mit Federklemmung
- Einbaumontage in Hohlraum- und Unterputzdosen über Drehklemmung
- Aufbaumontage mit zusätzlichem Anschlußbaldachin Ø 80x22 mm

## Montagehinweise

Die Leuchten sind mit einer hochwertigen und empfindlichen Fotolichtfolie ausgestattet. Diese Lichtfolie bietet eine optimale Lichtausbreitung und Lichtverteilung bei vernachlässigbar geringem Lichtverlust. Bei der Handhabung der Leuchte wie Montage, Demonstration oder Lagerung muss unbedingt darauf geachtet werden, dass diese Folie nicht eingedrückt oder beschädigt wird. Kleine Unebenheiten oder auch leichte Knicke werden jedoch im Betrieb unter der Wärmeeinwirkung gestrafft und ausgeglichen.

**Montage Einbau in Öffnungen Ø 68-84 mm:** die Leuchte wird über die seitlich angebrachten Spreitzfedern in die Montageöffnung eingeschoben

**Montage Einbau in Hohlraum und Unterputzdosen:** die Leuchte ist rückseitig mit einem Drehzylinder ausgerüstet. Die Leuchte wird über den abgeflachten Bereich des Drehzylinders ganz in die Dose eingeschoben und muss dann 20 - 45° eingedreht werden. Dabei krallen sich die Befestigungsgrillen in die Schraubstege der Dosen fest.

**Hinweis:** das Eindrehen der Leuchte kann beim 1. Mal unter Umständen nur mit höherem Kraftaufwand möglich sein und ist davon abhängig, wie nachgiebig die Dose in der Decke eingebracht wurde. Je klemmender und enger die Dose in der Decke eingebracht wurde, desto höher ist der Kraftaufwand für das Eindrehen der Leuchte.

**Montage Decken- und Wandaufbau:** die Leuchte ist rückseitig mit einem Anschlußbaldachin mit Deckenplatte ausgerüstet. Schrauben Sie zunächst die Deckenplatte an die Decke bzw. Wand und setzen danach die Leuchte mit dem Baldachin über die Deckenplatte. Danach nur noch die seitlichen Befestigungsschrauben eindrehen.

## Technische Daten

- LED Decken- und Wandleuchte für Ein- und Anbaumontage
- Ø 120 x 31mm, Lichtaustritt hochwertige Fotolicht- und Streufoleie, breitstrahlend
- Oberflächen Edelstahllook satiniert, Platin Eloxal, weiß
- Montagearten Federklemmung, Dosen-Klemmbefestigung, Baldachinmontage
- fest eingebaute LED COB zum Direktanschluß an 230 VAC
- Lichtfarben warmweiß 3000K, extra-warmweiß 2700K, neutralweiß 4000K
- 13 Watt, EEI A+, 13kWh/1000h, 1220 - 1350 lm
- dimmbar mit Phasenabschnittdimmer mit Ausschaltfunktion
- T<sub>a</sub> 40°C T<sub>c</sub> 60°C

